



Модель: **J2000-RC4A**

Пульт управления для PTZ камер

Применение:

Используется в местах, где необходимо быстрое управление для высокоскоростных купольных камер, PTZ-камеры, моторизованный объектив, уличный внешний вид и т.д.

Производственные Инструкции:

Управление клавиатурой является незаменимым устройством управления в интегрированную систему безопасности, она разработана специально для быстрого управления скоростной купольной камерой и PTZ, которые не в состоянии контролировать через DVR, управление скоростной купольной камерой легче с пультом.

Функции:

- Дисплей соглашение адреса регулирования по току и бод-скорость в режиме реального времени.
- 4 скорости управления может быть установлено.
- Скоростная купольная идентификатор может быть включен непосредственно нажатием AUX вкл./AUX выкл.
- Громкость звука можно регулировать.

Основные Функции:

- Шина управления RS485, может контролировать до 255 скоростных купольных камер.
- Все входные и выходные коммуникационные порты используют дизайн анти-радар, стандартное передовое расстояние до 1200 метров.
- Хорошая совместимость связи, протоколы: Pelco-P, Pelco-B, Hikvision и Dahua.
- Операция клавиатуры: пароль включения/выключения/блокировки.
- Плавная регулировка скорости купола камеры.
- ЖК-дисплей:

Модель	J2000-RC4A
Протоколы	Pelco-d, Pelco-d, Hikvision, Dahua
Скорость передачи данных(bps)	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400
Адресное управление	До 255 камер, декодирование, коды адресов:0-255
Режим связи	RS485 полудуплексный
Джойстик	Контроль: вверх, вниз, влево, вправо
Меню	Английский
Звуковой сигнал предупреждения	Сенсорный звуковой сигнал вкл/выкл
Питание	DC 12V±10%
Мощность	5W MAX
Рабочая температура	0°C-50°C
Температура хранения	-20-70°C
Размеры (мм)	200x190x110
Вес (Kg)	0.9

Размеры (мм):

