Характеристики

* SONY 1/3" SUPER HAD II COLOR CCD (960H)
* Разрешение : 560 ТВЛ
* День/Ночь автоматический режим
* объектив : 3.6MM(F2.0)
* Минимальная освещенность 0.005 люкс (F1.2)
* 3-осевой кронштейн
* Питание DC 12V (DC6.5V ~ 28V)
* влагозащищенная
* Экранное меню управления
* 2D-DNR И Д.WDR

CCD сенсор		**1/3" Interline Color CCD**
Синхронизация	**Синхронизация**	**2:1 черезстрочная**
	Синхронизация сканирования	**Внутренняя**
ВИДЕО	**Выходной видеосигнал**	**1.0Vp-p / 75**Ом(компазитный)
Характеристики и функции	**Коэффициент S/N**	**Более 48dB**
	Автоматическая Регулировка Усиления	**ВЫКЛ / НИЗКИЙ / СРЕДНИЙ / HIGH**
	Экспозиция	**ALC**
	Электрический Затвор	**1/50 ~ 1/100,000(PAL), 1/60~1/100,000(NTSC)**
	День / Ночь	**День/Ночь**
	Мин. освещенность	**0.01 лк**
	Разрешение	**560 TVL**
	Баланс белого	**ATW / AWB (2500°K ~ 9,500°K) / Manual / PUSH**
	Компенсация фоновой засветки	**D-WDR / BLC / HSBLC / LSC**
	Маскирование Конфединциальных данных	**4 Зоны**
	Цифровой Эффект	**ВЫКЛ / ОТРАЖЕНИЕ**
	Чёткость	**Регулируемая**
Управление меню OSD		**OSD**
Рабочая температура (Подогрев)		**-30°C - +50°C (-40°C - +50°C)**
Температура для включения подогрева		**ON : +5'C ± 5'C / OFF : +15'C ± 5'C**
Температура хранения		**-30°C - +60°C**
Вес , Размеры		**245г, 29 x 106 (mm)**


Установка

1. Зафиксируйте с помощью 3-х винтов монтажный кронштейн камеры на месте, где вы хотите установить. (Отрегулируйте расположение кабеля, чтобы не мешать зоне наблюдения при установке)
2. Подсоедините кабель источника питания (красный, DC12V), видеовыход к соответствующим клеммам.
3. Отрегулируйте объектив камеры к объекту, который будет контролироваться.



Регулировка фокуса объектива

Объектив выпускается после регулировки фокуса на расстояние 1 м. (Рекомендуется использовать заводскую настройку.)



соединение

Подключите разъем питания к источнику питания и видео разъем в монитор (или DVR при наличии)

УСТ-КИ КАМЕРЫ - OSD МЕНЮ

1Level	2Level	3Level
ЭКСПОЗИЦИЯ	ALC	HSB / LSC /
		BLC / WIDE BLC
		ЯРКОСТЬ
		DC УРОВЕНЬ
		AGC
		ВЫКЛ/НИЗКИЙ/ СРЕДНИЙ/ВЫСОКИЙ
		ЗАТВОР
		ВЫХОД
БАЛ. БЕЛ.	ATW	
	AWB	R-Y GAIN
		B-Y GAIN
		ВЫХОД
	ВРУЧНУЮ	КРАСНЫЙ
		СИНИЙ
		ВЫХОД
	НАЖАТЬ	
ДЕНЬ & НОЧЬ	Датчик	BURST
		ЗАДЕРЖКА
		START LEV.
		END LEV.
		IR LED BRT.
		MANUAL BRT
		ВЫХОД
	АВТО	BURST
		ДЕНЬ > НОЧЬ
		НОЧЬ > ДЕНЬ
		ЗАДЕРЖКА
		ВЫХОД
	ЦВЕТ	
	B & W	

1Level	2Level	3Level
ОБН. ДВ-Я	ВЫКЛ	
	ВКЛ	ALARM
		Настройка
		Выбрать все
		Все ясно
		ЧУВСТ-СТЬ
		TRACE
		Задержка
		ВЫХОД
МАСК.ИЗ-Я	ВЫКЛ	
	ВКЛ	НОМЕР МАСКИ
		дисплей
		ЦВЕТ
		ВЫСОТА
		ШИРИНА
		ВЕРТИКАЛЬ
		ГОРИЗОНТ
		ВЫХОД
Д.НАСТР	ВЫКЛ	
	ВКЛ	ЧЕТКОСТЬ
		Монитор
		Гамма
		ОТРАЖЕНИЕ
		ИМЯ П-ЛЯ
		DPC SET
		ЯЗЫК
		ВЫХОД
СБРОС	СБРОС УМ	
	ВЫХОД	R / T / E

Установка и предупреждения

* Питание -Не используйте другое напряжение питания, кроме DC12V (адаптер питания свыше 0.5A) Неправильное подключение может привести к повреждению, возгоранию или к поражению электрическим током.

* Меры предосторожности - Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию воды или металла. Не используйте сильнодействующие моющие средства вокруг объектива камеры. Используйте для чистки сухую ткань.

* Установливайте в прохладном месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей
* Не установливайте в местах, подверженных сотрясениям, вибрации или влиянию электромагнитных помех.

Цилиндрическая камера с защитным козырьком



МОДЕЛЬ : SCB728HR

Сделано в Корее