




Обзор

• Это передатчик и приемник аудиосигнала и данных с питанием от видео, который позволяет передавать в реальном времени аудиосигнал и сигнал данных с питанием от CCTV HD через рентабельный кабель. Неэкранированная витая пара (UTP). Поддерживаются базовые (композитные) аудиосигналы любого типа. Он совместим со всеми аналоговыми камерами HDTV1, HDCV1, AHD и CVBS. Используется парами. Устраняет использование дорогостоящего и громоздкого коаксиального кабеля. Превосходное подавление помех и низкий уровень излучения позволяют видеосигналам сосуществовать в одном пучке проводов с телефоном, системой передачи данных, или низковольтные силовые цепи. Это позволяет использовать совместно используемую или существующую кабельную установку. Встроенный ограничитель перенапряжения для защиты видеоборудования от повреждающих скачков напряжения. Его перекрестные помехи и помехозащищенность обеспечивают качественные видеосигналы.



Рекомендации по проводам и кабелям



Технические характеристики

ВИДЕО	Расстояние передачи	CVI	TVI	AHD	CVBS
	Максимальное расстояние	400 м / 1312 футов	300 м / 984 футов	400 м / 1312 футов	300 м / 984 футов
	Совместимый формат	CVI / TVI / AHD / CVBS			
	Разрешение	720P / 960P / 1080P / 3MP / 4MP / 5MP / 8MP			
	ESD	1a рычаг тока контактного разряда 3			
		1b уровень электричества с воздушным разрядом 3 Согласно: IEC61000-4-2			
	Коаксиальный кабельный разъем 2 кВ (общий код)	Согласно: IEC1000-4-5			
Разъем UTPCable	2кВ (разн. Код), 4КВ (общий-код), Согласно: IEC1000-4-5				
МОЩНОСТЬ	Передача энергии	Расчет падения напряжения питания: для 12 В постоянного тока, 1 А, длина кабеля не должна превышать 90 футов / 27 метров. используйте 14 В постоянного тока, 16 В постоянного тока, 18 В постоянного тока, 20-48 В пост			
КАБЕЛЬ	CategoryType	Категория 5e / Категория 6 только			

A

RJ45 Video Balun не является водонепроницаемым. Только для использования в помещении. Сделайте так, чтобы разъем RJ45 для камеры и DVR был таким же
Неправильное смешивание цветов может привести к сгоранию камеры и устройств.

Сторона камеры

RJ45

Мощность VideoДанные и аудио

Видеорегистратор, PowerAdaptorSide



HDCamera

